



Muzak Säule USB A

Produktnummer: 8031153

Konfiguration: mit Schukosteckdosen

Konfigurationsoptionen

8031153 | mit Schukosteckdosen

- ✓ Aufbausteckdoselement
- ✓ 2 x Schukosteckdose
- ✓ eckig

Steckdosenlautsprecher-Kombination mit Bluetooth® Schnittstelle und USB Charger (Ladestation) zur Wandmontage. Einfaches Koppeln verschiedener mobiler Endgeräte wie Mobiltelefone oder Tablets zur Musikwiedergabe.

Steckdosenelement, 2-fach. Mit teleskopierbarem Ausgleichsstück ohne Endkappen.

— edelstahlfarbiges Aluminiumgehäuse mit Kunststoff Endkappen, 230 V/16 A

— 1 x USB Charger Typ A, 5 VDC, IA/I out: 1000 mA

— 480–540 x 85 x 48 mm (H x B x T)

— 1900 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt

— Kabelauslass hinten unten


[weitere Infos...](#)

Technische Daten

| | | | |
|------------------------------|-------------------|----------------------------|---|
| Artikeltyp | Steckdosenelement | Farbe Steckdose | schwarz |
| Breite | 85 mm | Kabelauslass | Kabelauslass hinten unten |
| Montage/Befestigung | Wandmontage | Teleskopfunktion | mit teleskopierbarem Ausgleichsstück |
| Netzspannung | 230 V/16 A | Ausführung Steckdosen | 2 x Schukosteckdose |
| Zertifizierung | CE | Anzahl USB-Ports | 1 |
| Form | eckig | USB-Typ | USB-A |
| Material Gehäuse | Aluminium | Gesamtladestrom | 1000 mA |
| Farbe Gehäuse | edelstahlfarbig | Art des Steckdoselements | Aufbausteckdoselement |
| Netzstecker lose beigelegt | Ja | Anzahl Steckdosen (gesamt) | 2 |
| Länge der Zuleitung (primär) | 1.900 mm | Ausführung USB | 1 x USB Charger Typ A, 5 VDC, IA/I out: 1000 mA |