



FW-Funktionskonverter

Produktnummer: 7061271

Konfiguration: Modul 2 (Funk), 30 W, 6-fach Verteiler

Konfigurationsoptionen

- 7061271 | Modul 2 (Funk), 30 W, 6-fach Verteiler
- 7061273 | Modul 2 (Funk), 60 W, 6-fach Verteiler
- 7061281 | Modul 3 (Bluetooth + Funk), 30 W, 6-fach Verteiler
- 7061283 | Modul 3 (Bluetooth + Funk), 60 W, 6-fach Verteiler
- 7061286 | Modul 2 (Funk), 15 W, 4-fach Verteiler
- 7061287 | Modul 3 (Bluetooth + Funk), 15 W, 4-fach Verteiler

- ✓ Funk
- ✓ Leuchten-Steckplätze: 6
- ✓ 2.000 mm

Der FW-Funktionskonverter für Farbwechsel-Lichtsysteme.

- weiß
- 12 VDC
- max. 36 Watt Belastung je Steckplatz am Konverter
- 2000 mm Netzanschlussleitung
- schaltbar per Bluetooth-App (Modul 3) oder per optional erhältlicher Funkfernbedienung



weitere Infos...

Technische Daten

Artikeltyp	Konverter	LIC-System kompatibel	Ja
Garantie	2 Jahre Naber Garantie (außer auf Verschleißteile), es gelten die allgemeinen Garantiebedingungen der Naber GmbH	Länge der Zuleitung (primär)	2.000 mm
Breite	224,6 mm	Leistung Leuchtmittel	30 Watt
Konnektivität	Funk	Ausgangsspannung	für 12 VDC
Form	eckig	Leuchten-Steckplätze	6

Zubehör

7061285	1-Kanal Farbwechsel Fernbedienung, weiß
7061276	4-Kanal Farbwechsel Fernbedienung, weiß
7061284	230 Volt , L 300 mm, weiß
7061279	230 Volt , L 1000 mm, weiß